

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\Gibt den Status plus den Errorcode zurück>telepagetestclient.windows.auth.noauth.x64 -noauth -host 193.47.140.60 -port 1234 -num 0740120199 -typ a -msg "Hello James"
00:Ok
E:\Gibt den Status plus den Errorcode zurück>pause
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\Gibt den Status plus den Errorcode zurück>telepagetestclient.windows.auth.noauth.x64 -host 193.47.140.47 -port 1234 -num 0740120199 -typ a -msg "Hello James" -usr TELEPAGE -pwd free
00:Ok
E:\Gibt den Status plus den Errorcode zurück>pause
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

00:Ok --> Meldung versendet

1:Error --> Prüfsummenfehler

2:Error --> Syntaxfehler

3:Error --> nicht unterstützte Operation

4:Error --> nicht erlaubte Operation

6:Error --> ungültige Rufnummer

7:Error --> falsches Passwort

8:Error --> falsche Legimitation

24:Error --> Meldung zu lang

26:Error --> Meldungsklasse nicht kompatibel

50:Error --> Netzwerk ist gestört oder überlastet

55:Error --> Systemfehler

101:Error --> no connection

102:Error --> auth send failed

Der Parameter **-noauth** unterscheidet zwischen dem Public- oder dem ALLIP Zugang.

Der Public Zugang erfordert einen Internet Large Account und eine Public IP Adresse

Der ALLIP Zugang erfordert einen individuellen Login (Username/Passwort) oder den Telepage Free Account (Nur eine Meldung pro Minute gestattet)

Der Parameter **-show** zeigt zusätzlich das Log an

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

E:\Gibt den Status plus den Errorcode zurück>telepagetestclient.windows.auth.noauth.x64 -host 193.47.140.47 -port 1234 -num 0740120199 -typ a -msg "Hello James" -usr TELEPAGE -pwd free -show
00:OK

  inf > show protocol log

  log > 00/00049/O/60/TELEPAGE///1/66726565//0100/////E6
  log < 00/00019/R/60/A//6D
  log > 01/00054/O/01/0740120199///3/48656c6c6f204a616d6573/57
  log < 01/00019/R/01/A//69
E:\Gibt den Status plus den Errorcode zurück>pause
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

E:\Gibt den Status plus den Errorcode zurück>telepagetestclient.windows.auth.noauth.x64 -noauth -host 193.47.140.60 -port 1234 -num 0740120199 -typ a -msg "Hello James" -show
00:OK

  inf > show protocol log

  log > 00/00054/O/01/0740120199///3/48656c6c6f204a616d6573/56
  log < 00/00019/R/01/A//68
E:\Gibt den Status plus den Errorcode zurück>pause
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```